

1-FASE**230V / 50Hz****BENZIN**

MAKSIMAL EFFEKT

6,5 kW

MÅL

53 kg

LANG

DRIFTSTID

LYDNIVEAU

72 dB(A) @ 7 m

ELEKTRISK

STARTE
3 ÅR
GARANTI


Med INVERTER-teknologi, der sikrer en meget stabil spænding og frekvens, yder generatoren optimal beskyttelse af alt elektrisk udstyr, selv de mest følsomme enheder, såsom computere og elektronisk udstyr. Takket være den automatiske tomgangsfunktion kører generatoren i tomgang, når der ikke er behov for strøm, hvilket reducerer brændstofforbruget og støjniveauet. Generatoren er ideel til byggepladser og fritidsaktiviteter. Den er meget støjsvag og nem at transportere takket være de integrerede hjul og det ergonomiske, foldbare håndtag. Med parallellkoblingsfunktionen kan to ACCESS 6500 i tilsluttes parallelt ved hjælp af et ekstra sæt, hvilket fordobler den tilgængelige effekt. Dette giver dig adgang til kraften fra en mere kraftfuld generator uden ulemperne ved høj vægt og store dimensioner.

ACCESS 6500 i

Type		Enfaset (1-faset)
Spændingsregulering		INVERTER
Maksimal effekt	kW	6,5
Kontinuerlig effekt (COP)	kW	6 (12 kW sammenkoblet)
Maksimal strøm	EN	28.3
Nominel spænding	V	230
Frekvens	Hz	50
Lydeffektniveau EEC (LWA)	dB(A)	97
Lydtryksniveau ved 7 m	dB(A)	72
Motor		G 330 Vi
Maksimal motoreffekt	hk	10
Brændstof		Blyfri benzin 95
Tankkapacitet	L	14
Driftstid (ved kontinuerlig effekt)	—	4 timer 30
Mål L x B x H	osv.	630x480x560
Emballagemål L x B x H	osv.	655 x 535 x 580
Tørvægt	kg	53
Bruttovægt med emballage	kg	57
Reference		2001000011

STANDARDUDSTYR

- ✓ 4-takts OHV benzinmotor (trin V)
- ✓ Elektrisk start
- ✓ Rebstart
- ✓ Olievagt med advarselsslampe
- ✓ Automatisk tomgangsfunktion
- ✓ 1 Schuko-stik, 230 V – 10/16 A
- ✓ 1 enfaset stikkontakt, 230 V – 32 A
- ✓ Stikkontakter beskyttet af termisk overbelastningsbeskyttelse
- ✓ 2 USB-opladerstik
- ✓ Parallelforbindelsesfunktion
- ✓ Overbelastningsbeskyttelse med advarselsslampe
- ✓ Lydisoleret kabinet
- ✓ Integrerede hjul og ergonomisk håndtag

EKSTRAUDSTYR

- ✓ Parallelforbindelsessæt